

Soporte para batería de litio de 3,6 V

código: SP015



El portapilas SP015 está diseñado para ser utilizado como accesorio para transductores alimentados por batería con salida de radio a red Sigfox (de la serie Wx8xx).

Le permite alimentar el transductor con una o dos baterías de litio de 3,6 V, tamaño "C", extendiendo así hasta seis veces el tiempo de funcionamiento en comparación con la vida útil estándar de la batería interna de tamaño "AA". Está equipado con un adaptador de conexión que se monta en lugar de la batería interna del transductor. El portapilas SP015 es adecuado para aplicaciones en las que la vida útil de la batería interna del transductor es insuficiente y no se puede utilizar la fuente de alimentación principal (con accesorios opcionales).

El portapilas SP015 se suministra por separado, sin pilas. Está diseñado para baterías primarias de litio 3.6V, tamaño "C". Recomendamos utilizar baterías Tadiran SL2770/S (código de pedido A4206). Se pueden instalar una o dos baterías.

Datos técnicos

DATOS TÉCNICOS GENERALES	
Baterías recomendadas	Tadiran SL2770/S, litio, 3,6 V, tamaño "C";
Voltaje de salida	3.6 V DC
Corriente de salida continua	máx. 200 mA
Protección contra cortocircuitos de salida	NO (las baterías recomendadas no son peligrosas en caso de cortocircuito)
Salida de potencia	adaptador de conexión para transductores Wx8xx
Posición de trabajo	verticalmente, pasacables hacia abajo
protección IP	IP65 (después de montar el adaptador de conexión al sensor Wx8xx)
Temperatura de funcionamiento	-30 a +60 °C
Peso sin pilas	200 g (incluido el adaptador de conexión)
Dimensiones	120 x 93 x 43 mm